


Allgemeines

Der hier beschriebene **Birntaster für Audio-Anwendung** dient als einfaches Rufgerät mit der Möglichkeit der zusätzlichen Nutzung von 3 externen Audio-Quellen. Das Gerät wird zusammen mit einer externen Steuerplatine in Ackermann-Clino-Rufanlagen eingesetzt.



Gerätebeschreibung

Der Rufkreis ist standardmäßig in Ruhestromausführung mit Beruhigungs-LED aufgebaut (wie bei Typ 74153B7). Die beiden Steuertasten dienen zur Auswahl von 3 Audio-Quellen (1x TV-Ton, 2x Radio-Linien) bzw. zur Lautstärke-Regelung.

Die beiden Frontfolien dienen neben der Kennzeichnung der Tast-Funktionen auch als zusätzlicher Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit (z.B. bei der Wisch-Desinfektion).

Die seitlich herausgeführte 3,5mm-Kopfhörer-Buchse ist für normale Kopfhörer geeignet, das Audio-Signal wird in Mono-Qualität parallel auf beide Kopfhörer-Seiten geführt.

Geräteansicht




- **Stecker:**
→ selbstlösend, A-codiert (8-pol.)
- **Funktionen:**
→ 1x Rufauslösung mit Beruhigungs-LED
→ 2x Audio-Lautstärkeregelung (über externe Steuerplatine in der Steckeinheit)
- **Zugentlastung:**
→ innenliegend im Gehäuse
- **Buchse für Audio-Signal (Mono):**
→ 3,5mm-Buchse (3-pol.)

Hinweis:

Falls versehentlich der Original-Birntaster Typ 74153B7 eingesteckt wird, so funktioniert zwar weiterhin der Rufkreis, jedoch haben die beiden Steuertasten dann keine Funktion mehr!

Technische Angaben:

Anschlußkabel:	Kabel, 8-polig, grau, Länge 3m, mit selbstlösendem Stecker, A-codiert
Gehäuse:	Kunststoff, ABS, verkehrsweiß (RAL 9016)
Rufkreis:	Ruhestrom mit Beruhigungs-LED, passend für alle Clino-Systeme in Ruhestrom-Ausführung
geeignete Steck-Einheit:	Typ 74189A (A-codiert, 8-pol. Anschluß)
Bestell-Bezeichnung:	<p>BT-590-154-03F</p>   <p><u>Notwendiges Zubehör:</u> SP-593-189-00 (Steuerplatine für Lautstärkeregelung und Lichtsteuer-Ausgang)</p>